

只限更新S0-10舊版軟體使用

請到 S0-10 主畫面中「選單 > 設定 > 網路」查看，

- (1) 若你的 S0-10 螢幕已經顯示「無線網路」的選項，則不需再行進行以下更新。
- (2) 若網路設定中沒有「無線網路」的選項，代表你的 S0-10 目前並不支援無線網路設定，請依照以下步驟進行 S0-10 軟體更新。



(網路設定中沒有「無線網路」的選項)

Step 1.

自網站上下載 S0-10 軟體更新程式。

Step 2.

將下載後的程式壓縮檔解壓縮後，複製所有解壓縮完成的檔案到自行準備的USB隨身碟根目錄內。

(注意事項： 1. 你可使用自有的USB隨身碟複製檔案，請避免使用其他類型外接檔案儲存設備如：記憶卡轉卡器、外接式硬碟等。 2. 請確認將所有解壓縮後的檔案複製至USB隨身碟根目錄內，而非將檔案置放於任何資料夾內，如此會影響軟體順利更新。)

Step 3.

複製完成後，將隨身碟連接到S0-10後方的USB連接埠。

Step 4.

請到S0-10選單「選單 > 設定 > 密碼 / 語言 / 更新 / 重設 > 軟體更新」，螢幕上會顯示「 Skype已有較新版本的軟體，是否現在更新？」，請按確定。



Step 5.

S0-10會開始自動更新軟體，更新時間約為5-10鐘，在此期間請不要將USB隨身碟和電源線拔出，以避免更新失敗。



Step 6.

更新完成後，螢幕會顯示更新成功的畫面，此時請取下隨身碟，並按「確定」重新啟動S0-10。



Step 7.

更新完成後，你的S0-10將可以支援無線網路功能。若你加購S0-10專用WiFi無線網卡，搭配無線基地台，即可使用S0-10無線網路功能。

更新S0-10舊版軟體不成功?

若經過上列步驟進行軟體更新後，但仍遇到更新不成功的情況，請再參考以下處理方式：

(1) 再次操作同樣步驟，並確認：

1. 使用USB隨身碟複製更新軟體檔案，避免使用其他類型外接檔案儲存設備如：記憶卡轉卡器、外接式硬碟等。
2. 確認將所有解壓縮後的檔案複製至USB隨身碟根目錄內，而非將檔案置放於任何資料夾內，如此會影響軟體順利更新。
或是使用以下方式進行處理。

(2) 請按下方連結，下載另一版本軟體更新程式。

[S0-10免電腦Skype電話機軟體更新程式](#)

Step 1.

自上方連結下載 S0-10 軟體更新程式。

Step 2.

在S0-10 上操作，請到S0-10 選單「選單 > 設定 > 密碼/語言/更新/重設」，接著選擇「重設 > 全部重設」。

Step 3.

全部重設後，S0-10 會進行重新開機。開機後語言選項請選擇「英文(English)」。

Step 4.

首先接受Skype條款(Accept)、設定國碼/區域碼(Countrycode/ area code)等，設定完成後，即可回到S0-10 待機主畫面。

Step 5.

將已複製最新軟體更新程式的USB隨身碟插入S0-10 之USB插孔。

Step 6.

請到 S0-10 選單「選單(Menu) > 設定(Settings) > 密碼 / 語言 / 更新 / 重設(General) > 軟體更新(Software updates)」，螢幕上會顯示「Skype 已有較新版本的軟體，是否現在更新?(Newer version software available, install now?)」，請按確定(Yes)。

Step 7 .

更新完成後，螢幕會顯示更新成功的畫面，此時請取下隨身碟，並按「確定(Yes)」重新啟動S0-10 即可。

若有其他任何問題請洽詢IPEVO客服：

客服信箱: service@ipevo.com

客服專線: 886 2 5550 8686

客服Skype帳號: [ipevo_cs](#)